

Nombre de Producto: PARTIDOR DE BATERIA 12V 3500 AMP + LINTERNA +  
POWERBANK LOKITHOR

SKU: LT-J402PRO CH

## DETALLES DEL PRODUCTO



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Marca	LOKITHOR
Modelo	PARTIDOR DE BATERIA
Origen	China
Dimensiones Embalaje	Largo: 24,5 cm Ancho: 13,5 cm Alto: 12,0 cm
Peso Embalaje	1,9 kg.

Con una potente corriente de arranque de 3000 A, puede arrancar una amplia gama de vehículos de 12 V, incluidos automóviles, motocicletas y barcos, con motores de gasolina de hasta 9 L y motores diésel de hasta 7 L.

Proporciona 100 W de potencia de salida: cargue fácilmente sus dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tabletas, auriculares, etc.

Detecta el voltaje de la batería en tiempo real, emite alarmas por condiciones anormales e incluye un sistema de administración de batería incorporado con protecciones como a prueba de chispas, carga inversa, sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito, polaridad inversa, baja temperatura, alta temperatura, sobretensión y protección contra sobrecarga.

Cuenta con un puerto de entrada de CC y un adaptador para encendedor de cigarrillos, se carga completamente en 45 minutos y ofrece 36 meses de tiempo de espera gracias a las baterías de alta capacidad de 80C con una tasa de autodescarga ultrabaja de 0,69 mAh.

Su diseño compacto y ligero hace que sea fácil de transportar y almacenar.

- Dimensiones (LxAnxAI) 240,32 x 106,5 x 60 mm
- Cilindrada adecuada del motor Hasta Gasolina 9,5L / Diésel 7,5L
- Capacidad 88,8 Wh
- Abrazadera Rojo (+), Negro (-)
- Corriente de arranque 2250A
- Corriente máxima 3500A
- Aporte CC: 12 V = 5 A (60 W MÁX.)  
USB-C: 5 V = 3 A 9 V = 3 A 12 V-3 A 15 V = 3 A 20 V = 5 A (100 W MÁX.)
- Producción USB-A: 5 V-3 A, 9 V... 2 A, 12 V = 1,5 A (18 W MÁX.)  
USB-C: 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V... 3 A, 15 V = 3 A, 20 V, 5 A (100 W MÁX.)
- Voltaje de arranque 12 V
- Temperatura de carga 0 ° a 45 °
- Temperatura de trabajo -20 ° a 50 °
- Temperatura de almacenamiento -20 ° a 50 °
- Tiempo de carga 0,9-1,4 horas
- Vida útil del servicio >1000 ciclos (en buen estado)
- Luz LED 300 lúmenes, 3 modos